

# 周波数 / グループチャンネル一覧表

## AX型 ( 779.125MHz~ 787.875MHz)

グループ	チャンネル						
	1	2	3	4	5	6	7
AXL1	779.125	779.375	780.125	780.750	782.000	782.500	-
AXL2	779.250	779.500	780.000	780.875	781.500	781.875	-
AXL3	779.625	779.875	780.375	781.250	781.625	782.250	-
AXL4	779.750	780.500	781.000	782.125	782.375	782.750	-
AXL5	780.625	781.125	781.375	781.750	782.625	-	-
AXL6	780.250	-	-	-	-	-	-
AXL7*1	779.125	779.375	779.875	780.500	781.500	782.375	782.750
AXL*2	782.875	783.000	783.125	783.250	783.375	783.500	-
AXH1	783.625	783.875	784.625	785.250	786.500	787.000	-
AXH2	783.750	784.000	784.500	785.375	786.000	786.375	-
AXH3	784.125	784.375	784.875	785.750	786.125	786.750	-
AXH4	784.250	785.000	785.500	786.625	786.875	787.250	-
AXH5	785.125	785.625	785.875	786.250	787.125	-	-
AXH6	784.750	-	-	-	-	-	-
AXH7*1	783.625	783.875	784.375	785.000	786.000	786.875	787.250
AXH*2	787.375	787.500	787.625	787.750	787.875	-	-

- \*1 次の条件により、7波の組み合わせも可能です。 送信機間を50cm以上離す。 受信機またはアンテナと送信機を5m以上離す。  
 \*2 グループ「」は1~7グループの使用方法とは異なります。基本の組み合わせ以外の組み合わせにより多チャンネル同時運用を可能にするための補助周波数です。したがってグループ「」のチャンネルは同時使用できるものではありません。

## A型 ( 797.125MHz~ 805.875MHz)

グループ	チャンネル						
	1	2	3	4	5	6	7
AL1	797.125	797.375	798.125	798.750	800.000	800.500	-
AL2	797.250	797.500	798.000	798.875	799.500	799.875	-
AL3	797.625	797.875	798.375	799.250	799.625	800.250	-
AL4	797.750	798.500	799.000	800.125	800.375	800.750	-
AL5	798.625	799.125	799.375	799.750	800.625	-	-
AL6	798.250	-	-	-	-	-	-
AL7*1	797.125	797.375	797.875	798.500	799.500	800.375	800.750
AL*2	800.875	801.000	801.125	801.250	801.375	801.500	-
AH1	801.625	801.875	802.625	803.250	804.500	805.000	-
AH2	801.750	802.000	802.500	803.375	804.000	804.375	-
AH3	802.125	802.375	802.875	803.750	804.125	804.750	-
AH4	802.250	803.000	803.500	804.625	804.875	805.250	-
AH5	803.125	803.625	803.875	804.250	805.125	-	-
AH6	802.750	-	-	-	-	-	-
AH7*1	801.625	801.875	802.375	803.000	804.000	804.875	805.250
AH*2	805.375	805.500	805.625	805.750	805.875	-	-

- \*1 次の条件により、7波の組み合わせも可能です。 送信機間を50cm以上離す。 受信機またはアンテナと送信機を5m以上離す。  
 \*2 グループ「」は1~7グループの使用方法とは異なります。基本の組み合わせ以外の組み合わせにより多チャンネル同時運用を可能にするための補助周波数です。したがってグループ「」のチャンネルは同時使用できるものではありません。

## B型 ( 806.125MHz~ 809.750MHz)

グループ	チャンネル						
	1	2	3	4	5	6	7
B1	806.125	806.375	807.125	807.750	809.000	809.500	-
B2	806.250	806.500	807.000	807.875	808.500	808.875	-
B3	806.625	806.875	807.375	808.250	808.625	809.250	-
B4	806.750	807.500	808.000	809.125	809.375	809.750	-
B5	807.625	808.125	808.375	808.750	809.625	-	-
B6	807.250	-	-	-	-	-	-
B7	( B11 )	( B12 )	( B32 )	( B42 )	( B25 )	( B45 )	( B46 )

多チャンネル同時運用についてのお問い合わせ、御質問はお客様相談センターへどうぞ。